



Nauen pr. Tønsberg 18.08.2021

Generell beskrivelse for bytte av backupbatteri i Apollo 2

1. Skru av sikringen/strømtilførselen
2. Start med å ta en kopi av Apolloens program til en PIM
NB – Følg vanlig prosedyre for dette, og pass på at innstillingene i installatørmenyen «Function 1406 Loading PIM» er «Everything» og «1-127»
3. Skru av Apollo
4. Ta av deksel ved å løsne 2 skruer i topp, og 2 i bunn
5. Ta ut det gamle batteriet
NB – Sørg for å registrere hvilken vei batteriet står!
6. Sett inn nytt batteri samme vei som det gamle stod
7. Sammenstill Apolloen i motsatt rekkefølge
8. Slå på Apolloen, og slå deretter Apolloen av igjen
NB – Dette er viktig for å unngå problemer med kontrasten i displayet
9. Last inn programkopien fra PIM'en i punkt 1
10. Korrigér dato og klokkeslett
NB – Dette gjøres i installatørmenyen under Function 120101 og 120102

PS – For å få adgang til installatørmenyen nevnt i punkt 2 og 10 må man i rekkefølge trykke på knappene 1, 2, 3 og 4.

Ved spørsmål ring 33 35 90 40 – tastevalg 1.



Nauen pr. Tønsberg 18.08.2021

Generell beskrivelse for bytte av backupbatteri i Tempora

1. Skru av sikringen/strømtilførselen
2. Start med å ta en kopi av Temporaens program til en PIM
NB – Følg vanlig prosedyre for dette, og pass på at innstillingene i installatørmenyen «Function 1406 Loading PIM» er «Everything» og «1-127»
3. Skru av Tempora
4. Ta av deksel i topp og bunn, og demonter deretter displaymodulen ved å løsne 2 skruer i topp, og 2 i bunn
5. Trekk displaymodulen forsiktig til deg, men vær forsiktig med flexledningen/flatkabel som sørger for strøm og kommunikasjon til displayet. Demonter flexledning/flatkabel ved å vippe ut de små plastleppene på hver side av kabelens feste. Trekk forsiktig kabelen til deg. Da er displaymodulen løs, legg den fra deg
6. Skru av 4 små stjerneskruer som holder hovedkortet på den gjenværende delen på veggen. Batteriet sitter på baksiden av dette kortet
7. Ta ut det gamle batteriet
NB – Sørg for å registrere hvilken vei batteriet står!
8. Sett inn nytt batteri samme vei som det gamle stod
9. Sammenstill Temporaen i motsatt rekkefølge
NB – Vær forsiktig med flatkabelen og påse at den står korrekt i!
10. Slå på Temporaen, og slå deretter Temporaen av igjen
NB – Dette er viktig for å unngå problemer med kontrasten i displayet
11. Last inn programkopien fra PIM'en i punkt 1
12. Korrigjer dato og klokkeslett
NB – Dette gjøres i installatørmenyen under Function 120101 og 120102

PS – For å få adgang til installatørmenyen nevnt i punkt 2 og 12 må man i rekkefølge trykke på knappene 1, 2, 3 og 4.

Ved spørsmål ring 33 35 90 40 – tastevalg 1.